

Betriebsdaten:

Typical operation:

Exemple d'utilisation:

U_f . . . 6,3 V
 I_f . . . 1 A
 U_a . . . +250 V=
 U_{g1} . . . -6 V=
 U_{g2} . . . +250 V=
 I_a 36 mA
 I_{g2} 4 mA
 S 9,5 mA/V
 R_i 25 k Ω
 R_a 7 k Ω

Prüfdaten:

Test operation:

Vérification:

U_f . . . 6,3 V \sim
 U_a . . . +200 V=
 U_{g1} . . . 0 & -2 V=
 U_{g2} . . . +400 V=



In Stellung 13
auf Steuerwirkung
prüfen

In position 13 is to
prove the control grid.
En position 13 vérifier
l'action de commande de la
grille.

295

Patent-Röhrenprüfer Modell W19

MAX FUNKE, Adenau-Eifel 2. 55

ECL 11

Triode + End-Tetrode
Karte 294 + Karte 295

Unbrauchbar
mauvais / Bad

?

G u t
Good / Bon



0

10

20

30

40

50 mA

Grenzdaten:

Ratings: / Conditions maxima:

U_a . . . +250 V=
 U_{g2} . . . +275 V=
 I_k . . . 60 mA
 R_{fk} . . . 5 k Ω
 R_{g1} 0,5+0,2 M Ω
 N_a . . . 9 W
 N_{g2} . . . 1,5 W
 η 4 W
 bei d . . . 10 %
 U_{fk} . . . 50 V
 $U_{g\sim}$. . . 4,2 V

