

Betriebsdaten:

Typical operation:

Exemple d'utilisation:

U_t 4 V
 I_f 1,4 A
 U_a . . . +200 V=
 U_{g1} . . . -3,5 V=
 I_a 6 mA
 S 2,4 mA/V
 D 3,3 %
 g 30
 R_i . . . 12,5 k Ω
 R_k . . . 300 Ω

Grenzdaten:

Ratings: / Conditions maxima:

U_a . . . +250 V=
 I_k 30 mA
 R_g 2 M Ω
 N_a 1,5 W

Prüfdaten:

Test operation:

Vérification:

U_t 4 V \sim
 U_a . . . +150 V=
 U_{g1} . 0 & -2 V=



In Stellung 13
auf Steuerwirkung
prüfen

In position 13 is to
prove the control grid.
En position 13 vérifier
l'action de commande de la
grille.

356

Patent-Röhrenprüfer Modell W19

MAX FUNKE, Adenau-Eifel 3. 55.

4 CC1

Triode + **Triode**
Karte 355 + Karte 356

Unbrauchbar
mauvais / Bad

?

G u t
Good / Bon

