



Betriebsdaten:

U_f . . . 6,3 V
 I_f . . . 0,15 A
 U_a . . . +135 V=
 U_L . . . +135 V=
 R_a . . . 250 k Ω

Prüfdaten:

U_f . . . 6,3 V \sim
 U_a . . . +150 V=
 U_g . 0 & -2 V=
 U_L . . +150 V=

In Stellung 13
auf Steuerwirkung
prüfen.

Das Lichtkreuz bleibt
unverändert wie in
Stellung 12

658


Patent-Röhrenprüfer Modell W 19

— Max Funke, Adenau-Eifel —

1.52

Amerika Type 6 AB 5 / 6 N 5

Abstimmanzeiger = Magisches Auge



Grenzdaten:

U_a . . . +180 V=
 U_L . . . +180 V=
 U_{fk} . . . 90 V

Unbrauchbar

?

G u t

0

5

10

15

20

25 mA