

**Betriebsdaten:**

Typical operation:

Exemple d'utilisation:

U_f . . . 6,3 V
 I_f . . . 0,3 A
 U_a . . . +100 V=
 R_g . . . 50 k Ω
 I_a . . . 3,8 mA
 I_g . . . 0,15 mA
 I_k . . . 12,5 mA

Grenzdaten:

Ratings: / Conditions maxima:

U_a . . . +125 V=
 N_a . . . 0,55 W

I_k . . . 16 mA
 U_{fk} . . . 90 V

Prüfdaten:

Test operation:

Vérification:

U_f . . . 6,3 V~
 U_a . . . +60 V=
 U_g . 0 & -2 V=

In Stellung 13
auf Steuerwirkung
prüfen

In position 13 is to
prove the control grid.
En position 13 vérifier
l'action de commande de la
grille.

697

Patent-Röhrenprüfer Modell W19

MAX FUNKE, Adenau-Eifel 9. 54.


6 K 8

6 K 8 G 6 K 8 GTX
6 K 8 GT 6 K 8 MG

Hexode + Triode
Karte 696 + Karte 697

VT-167

VT-167 A

Unbrauchbar
mauvais / Bad

?

G u t
Good / Bon

0

1

2

3

4

5 mA