

**Betriebsdaten:**

Typical operation:

Exemple d'utilisation:

U_f . . . 6,3 V
 I_f . . . 0,6 A
 U_a . . . +250 V=
 U_{g1} . . . 0
 I_a . . . 5,3 mA
 R_{aa} . . . 14 k Ω

Grenzdaten:

Ratings: / Conditions maxima:

P . . . 2,24 W
 U_{fk} . . . 90 V

Prüfdaten:

Test operation:

Vérification:

U_f . . . 6,3 V~
 U_a . . . +150 V=
 U_{g1} . . . 0 & -2 V=

**In Stellung 13
auf Steuerwirkung**

prüfen

In position 13 is to
 prove the control grid.
 En position 13 vérifier
 l'action de commande de la
 grille.


703

Patent-Röhrenprüfer Modell W19

MAX FUNKE, Adenau-Eifel 3. 55

6Y7**6Y7G****6Y7GT**

Triode + Triode
 Karte 702 + Karte 703


 Unbrauchbar
 mauvais / Bad

?

G u t
 Good / Bon


0

1

2

3

4

5 mA