

Betriebsdaten:

Typical operation:
Exemple d'utilisation:

U_t 6,3 V
 I_t 0,165 A
 U_a . . . +175 V=
 I_a 12 mA
 S 14 mA/V
 R_k 125 Ω

Prüfdaten:

Test operation:
Vérification:

U_t 6,3 V~
 U_a . . . +100 V=
 U_{g1} . 0 & -2 V=

In Stellung 13
auf Steuerwirkung

prüfen

In position 13 is to
prove the control grid.
En position 13 vérifier
l'action de commande de la
grille.

1041

Röhrenmeßgerät Modell W 19

MAX FUNKE, Adenau-Eifel 6. 59.


E 86 C
EC 806 S

Triode.

Unbrauchbar
mauvais / Bad

?

G u t
Good / Bon

**Grenzdaten:**

Ratings: / Conditions maxima:

U_a . . . +220 V=
 U_{g1} . . -50 V=
 I_k 20 mA
 R_{fk} . . . 20 k Ω
 R_{g1} 1 M Ω
 N_a 2,2 W
 U_{fk} 60 V
 f 800 MHz



0

5

10

15

20

25 mA