

Betriebsdaten:
 Typical operation:
 Exemple d'utilisation:

U_f 6,3 V
 I_f 0,175 A
 U_a +175 V=
 U_{g1} -1,5 V=
 I_a 12 mA
 S 14 mA/V
 μ 68
 R_k 125 Ω

Prüfdaten:
 Test operation:
 Vérification:

U_f 6,3 V~
 U_a +100 V=
 U_{g1} . 0 & -2 V=

In Stellung 13
 auf Steuerwirkung
 prüfen
 In position 13 is to
 prove the control grid.
 En position 13 vérifier
 l'action de commande de la
 grille.

1052

Röhrenmeßgerät Modell W 19

MAX FUNKE, Adenau-Eifel 8. 60.

Grenzdaten:
 Ratings: / Conditions maxima:

U_a +220 V=
 U_{g1} -50 V=

I_k 20 mA
 R_{fk} 20 k Ω
 R_{g1} 1 M Ω
 N_a 2,2 W
 U_{fk} 100 V

