

Betriebsdaten:

Typical operation:

Exemple d'utilisation:

U_f . . . 6,3 V
 I_t . . . 0,33 A
 U_a . . . +6,3 V=
 U_{g1} . . . -0,45 V=
 I_a . . . 1 mA
 S . . . 2,6 mA/V
 μ . . . 13
 R_i . . . 5 k Ω

Prüfdaten:

Test operation:

Vérification:

U_f . . . 6,3 V~
 U_a . . . +10 V=
 U_{g1} 0 & -2 V=

In Stellung 13
auf Steuerwirkung
prüfen

In position 13 is to
prove the control grid.
En position 13 vérifier
l'action de commande de la
grille.

1025

Röhrenmeßgerät Modell W 19

MAX FUNKE, Adenau-Eifel 4. 58.


ECC 86

Triode + Triode
Karte 1025 + Karte 1026

Unbrauchbar
mauvais / Bad

?

G u t
Good / Bon

**Grenzdaten:**

Ratings: / Conditions maxima:

U_a . . . +30 V=
 I_k . . . 20 mA
 R_k . . . 20 k Ω
 R_{g1} . . . 1 M Ω
 N_a . . . 0,6 W
 U_{fk} . . . 30 V

0

1

2

3

4

5 mA