

Betriebsdaten:
 Typical operation:
 Exemple d'utilisation:

U_f . . . 6,3 V
 I_f . . . 0,43 A
 U_a . . +100 V=
 U_{g1} . . -2 V=
 I_a . . . 14 mA
 S . . . 5 mA/V
 μ . . . 20
 R_i . . . 4 k Ω

Prüfdaten:
 Test operation:
 Vérification:

U_f . . . 6,3 V~
 U_a . . +100 V=
 U_{g1} . 0 & -2 V=

In Stellung 13
 auf Steuerwirkung
 prüfen

In position 13 is to
 prove the control grid.
 En position 13 vérifier
 l'action de commande de la
 grille.

1031

Röhrenmeßgerät Modell W 19

MAX FUNKE, Adenau-Eifel 4. 58.

ECF 80

Triode + Pentode
 Karte 1031 + Karte 1032

Unbrauchbar
 mauvais / Bad

?

G u t
 Good / Bon



Grenzdaten:

Ratings: / Conditions maxima:

U_a . . +250 V=
 I_k . . . 14 mA

R_{g1} . . . 0,5 M Ω
 N_a . . . 1,5 W
 U_{fk} . . . 100 V

