

Betriebsdaten:

Typical operation:

Exemple d'utilisation:

U_f 6,3 V
 I_f 0,7 A
 U_a . . . +250 V=
 U_{g1} . . . -1,7 V=
 I_a 1,2 mA
 S 1,6 mA/V
 μ 100

Prüfdaten:

Test operation:

Vérification:

U_f 6,3 V~
 U_a . . . +150 V=
 U_{g1} . 0 & -2 V=

In Stellung 13
auf Steuerwirkung

prüfen

In position 13 is to
prove the control grid.
En position 13 vérifier
l'action de commande de la
grille.


1053

Röhrenmeßgerät Modell W 19

MAX FUNKE, Adenau-Eifel 6 60.

ECL 86

Triode + Pentode
Karte 1053 + Karte 1054

**Grenzdaten:**

Ratings: / Conditions maxima:

U_a . . . +300 V=
 I_k 8 mA
 R_{tk} 20 k Ω
 R_{g1} 2 M Ω
 N_a 0,5 W
 U_{fk} 100 V

Unbrauchbar
mauvais / Bad

?

G u t
Good / Bon



0

0,5

1

1,5

2

2,5 mA