Betriebsdaten:

U_f . . 6,3 V
I_f . . 0,2 A
U_a . . +225 V=
U_{g1} . −11 V=
U_{g2} . +225 V=
I_a . . . . 26 mA
I_{g2} . . . 4,1 mA
S . . . 3,2 mA/V
D . . . 9 %
g . . . 11
R_i . . . 90 kΩ
R_a . . . 9 kΩ
R_k . . 360 Ω

Grenzdaten:

U_a . +300 V=
U_{g2} . +300 V=
I_k . . . 35 mA
R_{fk} . . . 20 kΩ
R_{g1} . . . 2 MΩ
N_a . . . 6 W
N_{g2} . . 1 W
$\mathfrak{N}$ . . . 2,8 W
U_{fk} . . 50 V

Prüfdaten:

U_f . . 6,3 V∼
U_a . +200 V=
U_{g1} . 0& −2 V=
U_{g2} . +100 V=

In Stellung 13 **auf Steuerwirkung** prüfen.

411

Patent-Röhrenprüfer Modell W 19 — Max Funke, Adenau-Eifel — 1. 52

Gemeinschaftsröhre

EL 42

6 Watt End-Pentode