

1072

Betriebsdaten:
Typical operation:
Exemple d'utilisation:

U_f 18 V
 I_f 0,3 A
 U_a . . . +100 V=
 U_{g1} . . . -0 V=
 I_a 10 mA
 S 5,5 mA/V
 μ 50
 R_i 9 k Ω

Prüfdaten:
Test operation:
Vérification:

U_f 18 V~
 U_a . . . +100 V=
 U_{g1} . 0 & -2 V=


In Stellung 13
auf Steuerwirkung
prüfen
In position 13 is to
prove the control grid.
En position 13 vérifier
l'action de commande de la
grille.

Röhrenmeßgerät Modell W 19

MAX FUNKE, Adenau-Eifel 6 61.

PCL 85

Triode + Pentode
Karte 1072 + Karte 1073



Grenzdaten:
Ratings / Conditions maxima:

U_a . . . +250 V=
 I_k 15 mA

R_{fk} 20 k Ω
 R_{g1} 1 M Ω
 N_a 0,5 W
 U_{fk} 200 V

Unbrauchbar | ? | **G u t** →
mauvais / Bad | | Good / Bon

