

Betriebsdaten:

Typical operation:

Exemple d'utilisation:

U_f 15 V
 I_f 0,3 A
 U_a . . . +170 V=
 U_{g1} . . -12,5 V=
 U_{g2} . . +170 V=
 I_a 70 mA
 I_{g2} . . . 4,8 mA
 S 10 mA/V
 μ 8
 R_i 23 k Ω
 R_a 2,4 k Ω

Grenzdaten:

Ratings: / Conditions maxima:

U_a . . . +250 V=
 U_{g2} . . +250 V=
 I_k . . . 100 mA
 R_{g1} . . . 1 M Ω
 N_a . . . 12 W
 N_{g2} . . . 1,75 W
 η 5,5 W
 bei d . . 10 %
 U_{fk} . . . 200 V
 $U_{g\sim}$. . . 7V

Prüfdaten:

Test operation:

Vérification:

U_f 15 V \sim
 U_a . . . +200 V=
 U_{g1} . . 0 & -2 V=
 U_{g2} . . +60 V=

In Stellung 13
auf Steuerwirkung
prüfen

In position 13 is to
prove the control grid.
En position 13 vérifier
l'action de commande de la
grille.

513

Röhrenmeßgerät Modell W 19

MAX FUNKE, Adenau-Eifel 2. 57.

PL 84

End-Pentode / Output Pentode / Pentode de puissance.

Unbrauchbar
mauvais / Bad

?

G u t
Good / Bon

0

20

40

60

80

100 mA

