

Betriebsdaten:
 Typical operation:
 Exemple d'utilisation:

6 BK 7	6 BQ 7
U_f . . . 6,3	. . . 6,3 V
I_f . . . 0,45	. . . 0,4 A
U_a . . +150	+150 V=
U_{g1} . . -1	. . -2 V=
I_a . . . 18	. . . 9 mA
S . . . 8,5	. . . 6 mA/V
D . . . 2,5	. . . 3 %
g 40	. . . 35
R_i . . . 4,7	. . . 5,8 k Ω
R_k . . . 56	. . . 220 Ω

Prüfdaten:
 Test operation:
 Vérification:

U_f . . . 6,3 V \sim
 U_a . . . +100 V=
 U_g . . . 0 & -2 V=

In Stellung 13
 auf Steuerwirkung
 prüfen

In position 13 is to
 prove the control grid.
 En position 13 vérifier
 l'action de commande de la
 grille.

732

Grenzdaten:
 Ratings: / Conditions maxima:

U_a	+250 V=
I_k 20 mA
N_a 2 W
U_{fk} 200 V

Patent-Röhrenprüfer Modell W19

MAX FUNKE, Adenau-Eifel 10. 53.

6 BK 7
6 BK 7 A

6 BQ 7
6 BQ 7 A

Triode + Triode
 Karte 730 + Karte 732

Unbrauchbar ? **G u t** →
 mauvais / Bad Good / Bon

