


Betriebsdaten:
Typical operation:
Exemple d'utilisation:

U_f . . . 1.4 V
 I_f . . . 0.53 A
 U_a . . . 18000 V
 I_a . . . 0.15 mA



Prüfdaten:
Test operation:
Vérification:

U_f . . . 1 V \sim
 U_a . . . 60 V \sim

994

Patent-Röhrenprüfer Modell W19

MAX FUNKE, Adenau-Eifel 4. 55


DY 86

Einweg-Gleichrichter / Half wave rectifier / Redresseur monoplaque.

Unbrauchbar
mauvais / Bad

?

G u t
Good / Bon



2,5 mA

Grenzdaten:

Ratings: / Conditions maxima:

U_a . . . 22000 V
 I_a . . . 0.8 mA
 I_k . . . 40 mA
innerhalb 10 μ sec.
C . . . 10 nF

