

Betriebsdaten:

Typical operation:

Exemple d'utilisation:

 U_f . . . 6,3 V I_f . . . 0,85 A U_a . max 500 V_{eff.} I_a . max 100 mA
oder U_a . . . 400 V_{eff.} I_a . max 125 mA U_{fk} . max 550 VC . max 32 μ F**Prüfdaten:**

Test operation:

Vérification:

 U_f . . . 6,3 V \sim U_a . . . 100 V \sim 

Röhre hat 2 Systeme.

Das 2. System ist in

Stellung 11 zu messen

2. System is measurable

in position 11

2. System est à essayer

en position 11

254

Patent-Röhrenprüfer Modell W19


MAX FUNKE, Adenau-Eifel 11, 54

EZ 12

Doppelweg-Gleichrichter / Full wave rectifier / Redresseur biplaque.

Unbrauchbar
mauvais / Bad

?

G u t →
Good / Bon

0

50

100

150

200

250 mA