

Betriebsdaten:

Typical operation:

Exemple d'utilisation:

 U_f 6,3 V I_f 0,9 A U_a . max 400 V eff. I_a . max 175 mAC . . max 16 μ F bei 400 V eff.C . . max 32 μ F bei 300 V eff.**Prüfdaten:**

Test operation:

Vérification:

 U_f 6,3 V \sim U_a 100 V \sim

Röhre hat 2 Systeme.

Das 2. System ist in

Stellung II zu messen

2. System is measurable

in position II

2. System est à essayer

en position II

228

Patent-Röhrenprüfer Modell W 19


MAX FUNKE, Adenau-Eifel 12. 54.

EZ 4

Doppelweg-Gleichrichter / Full wave rectifier / Redresseur biplaque.

Unbrauchbar
mauvais / Bad

?

G u t
Good / Bon

0

50

100

150

200

250 mA