

77



Betriebsdaten:
Typical operation:
Exemple d'utilisation:

$U_f \dots 1,8 V$
 $I_f \dots 2,8 A$
 $U_a \dots \text{max } 120 V_{eff.}$
 $I_a \dots \text{max } 300 mA$
oder
 $U_a \dots \text{min } 24 V_{eff.}$
 $I_a \dots \text{max } 1000 mA$

Patent-Röhrenprüfer Modell W19

Prüfdaten:


Test operation:

Vérification:

 $U_f \dots 1,8 V \sim$
 $U_a \dots 60 V \sim$

Röhre hat **2 Systeme**.
Das 2. System ist in
Stellung **II** zu messen.
2. System is measurable
in position **II**.
2. System est à essayer
en position **II**.

MAX FUNKE, Adenau-Eifel 9. 54.

Rectron
R 33Philips
1010

Doppelweg-Gleichrichter / Full wave rectifier / Redresseur biplaque.

Unbrauchbar
mauvais / Bad

?

G u t
Good / Bon

0

50

100

150

200

250 mA