

Betriebsdaten:

Typical operation:

Exemple d'utilisation:

U_f . . . 12,6 V
 I_f . . . 0,2 A
 U_a . . . 300 V eff.
 I_a . . . 60 mA

Grenzdaten:

Ratings: / Conditions maxima:

U_a . . . 2×300 V \sim
 I_a . . . 60 mA
 U_{fk} . . . 350 V

Prüfdaten:

Test operation:

Vérification:

U_f . . . 12,6 V \sim
 U_a . . . 60 V \sim

Röhre in die Fassung
mit Spitze nach oben
einstecken!

Put the valve in the
tube holder with top
to above!

Places le valve dans
le support avec pointe
vers le haut!

Röhre hat **2 Systeme**.

Das 2. System ist in
Stellung **II** zu messen

2. System is measurable
in position

2. System est à essayer
en position **II**



1276

Patent-Röhrenprüfer Modell W19


MAX FUNKE, Adenau-Eifel 2. 54.

RG 12 D 60


Doppelweg-Gleichrichter / Full wave rectifier / Redresseur biplaque.

Unbrauchbar
mauvais / Bad

?

G u t
Good / Bon

Gegen den Knopf gesehen
Look towards the button
Vois contre le bouton



100 mA