


# 6AH6 Pentode



Miniatür B7G

$J_A$  - Bereich

30

A 300 V

$J_A$  10 mA

150 V

1,7 V

$U_{III}$

$G_1$

$G_2$

$U_I$

$G_3$

K

F

F

Heizung 6,3 Volt

Meßkarte für NEUBERGER Röhrenmeßgeräte

## Meßspannungen

Heizung	F	6,3	V
$U_I$	$G_1$	1,7	-V
$U_{II}$			-V
$U_{III}$	$G_2$	150	V
$U_{IV}$			V
A		300	V

## Richtströme

$J_A$		10	mA
$J_{G_2}$		2,5	mA
S		9	mA/V