


Betriebsdaten:

Typical operation:

Exemple d'utilisation:

U_f 6,3 V
 I_f 1,3 A
 U_a max 1000 V
 I_a . max 10 mA
 I_g . . max 1,4 mA
 U_{fk} . max 100 V
 Löschspannung
 33 V



Prüfdaten:

Test operation:

Vérification:

U_f . . . 6,3 V~
 U_a . . +200 V=
 U_g . . . 0

353

Patent-Röhrenprüfer Modell W 19

MAX FUNKE, Adenau-Eifel 2. 55.

EC 50
EN 31

Thyratron.



Unbrauchbar
 mauvais / Bad

?

G u t
 Good / Bon

