



# PCL 85

## Triode Pentode



Noval B9A



$J_A$  - Bereich

A



100 V



30

### $J_A$ 10 mA

$U_I$



0 V

$G_1$



K



F



F



$A_P$



$G_{2P}$



$K_P$



$G_{1P}$



### Heizung 18 Volt

Meßkarte für NEUBERGER Röhrenmeßgeräte

#### Meßspannungen

Heizung	F	18	V
$U_I$	$G_1$	0	-V
$U_{II}$			-V
$U_{III}$			V
$U_{IV}$			V
A		100	V

#### Richtströme

$J_A$		10	mA
$J_{G_1}$			mA
S			mA/V